

FU8403

## Funk–Anzeigemodul

Über das Funk–Anzeigemodul verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Status der Secvest Melder im Haus. Hier erkennen Sie auf einen Blick, ob ein Melder bzw. ein Fenster offen oder geschlossen ist. Das Modul bietet eine komfortable Statusanzeige für die Funk–Fenstersicherung FTS 96 E und den Secvest Funk–Öffnungsmeldern – bereits im Stand–alone – Betrieb (ohne Alarmzentrale). Werden die Fenstersicherungen dagegen in Verbindung mit einer Secvest 2WAY betrieben, dient das Modul als sinnvolle Ergänzung – Fenstersicherung und Funk–Öffnungsmelder können parallel in das Anzeigemodul und die Alarmzentrale eingelernt werden.



### Produktbesonderheiten:

- Eigene Statusanzeige des Anzeigemoduls
- Kompatibel mit Funk–Fenstersicherung FTS 96 E und Secvest–Funk–Öffnungsmeldern
- 16 Anzeigekanäle, einzeln programmierbar

FU8403

## Funk-Anzeigemodul

### Technische Daten

Anzeige 18 LED Statusanzeigen

Funkfrequenz 868MHz

Reichweite: Empfangen Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien

Modulation FM

Spannungsversorgung 12V

Stromaufnahme Ca. 450mA

Gehäusematerial ABS

Betriebstemperatur 0°C bis +50°C

Abmessungen (BxHxT) 135x220x45 mm

Gewicht 516g

Umweltklasse I