



## ATS1115

LCD-PROX Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche

### 16 Bereichs Schalteinrichtung/Bedienteil mit integriertem Leser

Das ergonomisch modern gestaltete ATS1115 Bedienteil verfügt über ein klar ablesbares 2 x 16 Zeichen Display zur Anzeige der Systemprogrammierung sowie von Alarm- und Zutrittsfunktionen. Der Betrachtungswinkel der Anzeige sowie die Lautstärke des integrierten Summers kann an dem Bedienteil eingestellt werden. Vier Pfeiltasten ermöglichen dem Benutzer eine einfache Handhabung der Programmier- und Betriebsfunktionen. 6 zusätzliche Funktionstasten vervollständigen das benutzerfreundliche Bedienungskonzept. Vier Status-LED's informieren den Benutzer ständig über den Zustand der Netzspannung, Störungen, Zutrittsfunktionen und aufgetretene Alarme. Die Schalteinrichtung kann den Zustand von 16 Bereichen mittels 16 LED's auf der Frontseite des Gehäuses darstellen, während die LCD-Anzeige detailliert die zuvor programmierten Texte bei einem Alarm anzeigt.

Das ATS 1115 Bedienteil kann bis zu 1.5 Km abgesetzt von einer Advisor MASTER Zentrale montiert werden. Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige und Bedienteiltasten ermöglicht eine Installation des Bedienteils auch in schlecht beleuchteten Umgebungen. Die Hintergrundbeleuchtung kann auf Wunsch permanent eingeschaltet werden und erlaubt somit eine ständige hervorragende Ablesbarkeit und sichere Bedienung. Im nicht-Alarmfall kann ein frei programmierbarer Text in der Anzeige erscheinen. Bei Alarm blinkt die jeweilige Bereichs-LED an der Gehäusefrontseite und erlaubt somit dem Betreiber eine schnelle Identifizierung. Im unscharfen Zustand eines Bereiches ist die jeweilige Bereichs-LED aus, im scharfen Zustand leuchte die jeweilige LED ständig auf. Das ATS1115 verfügt über einen Open Collector Ausgang für die Türsteuerung und über einen festgelegten Eingang für die Anschaltung eines Türtasters.



### Standardleistungsmerkmale

- 2 x 16 Zeichen LCD-Anzeige
- Summerlautstärke durch Benutzer einstellbar
- LCD-Kontrast durch Benutzer einstellbar
- Zustandsanzeige S/U für 16 Bereiche
- Anzeige für Türfreigabe
- Berührungsloser HITAG-II Leser integriert
- Türsteuerung und Scharf/Unscharf mittels Karte bzw. Transponder
- VdS-Klasse C in Verbindung mit einer VdS-Klasse C anerkannten ATS-Zentrale

# ATS1115

LCD-PROX Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche

## Technische Daten

<b>Versorgungsspannung</b>	9-14 VDC Max
<b>Stromaufnahme</b>	
Normal (alle Bereiche scharf)	26 mA @ 13.8 VDC
Maximum	95 mA @ 13.8 VDC
<b>Ausgang</b>	
Open Collector	15 VDC Max @ 50 mA Max
<b>Abmessungen</b>	
mit Abdeckung (B x H x T)	92 x 165 x 25,4 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0 to +50°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	95% nicht kondensierend

## Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
ATS1115	LCD Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche mit integriertem Leser, Hitag II Leseverfahren

## Integrierter HITAG-II Leser

Mittels des integrierten berührungslosen Lesers kann je nach Programmierung des Systems dem Betreiber die Steuerung von Türen mittels der integrierten Zutrittskontrollfunktion der Advisor MASTER Zentralen ermöglicht werden. Weiterhin kann je nach Anforderung auch eine kombinierte Scharf/Unscharfschaltung und Türsteuerung durch den berührungslosen Leser eingerichtet werden. Für Anlagen mit hoher Sicherheitsanforderung kann an dem Leser auch eine Unscharfschaltung mittels Karte und Benutzercode vorgesehen werden.



[www.ge-security.de](http://www.ge-security.de)