

FU8300

Secvest Funktaster "Überfall" weiss

Der Secvest Funktaster Überfall (FU8300) ist ein Melder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und diskret einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Der Funk-Überfalltaster wird als Zone mit der Eigenschaft Überfall in die Secvest eingelernt. Auch im unscharfen Zustand der Zentrale wird diese Zone überwacht und bei Betätigung des Tasters ein Alarm ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob es sich dabei um einen lokalen, oder einen stillen Alarm handelt. Optimaler Einsatzort des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume sowie Eingangsbereiche und unterhalb eines Ladentisches.



Produktbesonderheiten:

- Komfortable Aufputzmontage
- Löst stillen Alarm aus
- Material aus thermoplastischem Kunststoff
- Sabotageüberwachung
- Reichweite bis zu 50 Meter

FU8300

Secvest Funktaster "Überfall" weiss

Technische Daten

Spannungsversorgung	3V Lithiumbatterie der Größe CR2450	Sicherheitsgrad	2
Schutzart	IP32	Gehäusematerial	thermoplastischer Kunststoff
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre	Betriebsfrequenz	868,6625 Mhz FM, schmalbandig
Umweltklasse	II (-10°C bis +50°C)	Abmessungen	85 x 85 x 52 mm (H x B x T)
Reichweite	bis 50m (je nach Umgebung)		