

FU8300

## Secvest Funktaster "Überfall" weiss

Der Secvest Funktaster Überfall (FU8300) ist ein Melder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und diskret einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Der Funk-Überfalltaster wird als Zone mit der Eigenschaft Überfall in die Secvest eingelernt. Auch im unscharfen Zustand der Zentrale wird diese Zone überwacht und bei Betätigung des Tasters ein Alarm ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob es sich dabei um einen lokalen, oder einen stillen Alarm handelt. Optimaler Einsatzort des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume sowie Eingangsbereiche und unterhalb eines Ladentisches.



### Produktbesonderheiten:

- Komfortable Aufputzmontage
- Löst stillen Alarm aus
- Material aus thermoplastischem Kunststoff
- Sabotageüberwachung
- Reichweite bis zu 50 Meter

FU8300

## Secvest Funktaster "Überfall" weiss

### Technische Daten

Spannungsversorgung 3V Lithiumbatterie der Größe CR2450

Schutzart IP32

Batterielebensdauer Bis zu 2 Jahre

Umweltklasse II (-10°C bis +50°C)

Reichweite bis 50m (je nach Umgebung)

Sicherheitsgrad 2

Gehäusematerial thermoplastischer Kunststoff

Betriebsfrequenz 868,6625 Mhz FM, schmalbandig

Abmessungen 85 x 85 x 52 mm (H x B x T)